

DRAADLOOS KOPPELBARE OPTISCHE ROOKMELDER 3 VOLT ASD-10QR



ASD-10QR

DRAADLOOS koppelbare optische rookmelder incl. vaste 3V Lithium batterij

Technische informatie

Foto-elektrische detectie, gefabriceerd in Europa
Voeding: vaste 3V lithium batterij ER14505, niet uitwisselbaar
Verbruik stand-by <12µA, alarm <90mA
Batterij-leegindicatie gedurende 30 dagen
Geluidssterkte in alarmfase: ≥ 85 dB
Draadloos koppelbaar tot 24 melders
RF frequentie 868.1 MHz (<1% inschakeltijd) Aantal RF Coderingen: 65535
RF Vermogen: +14dBm (max.) RF Bereik: 100m minimaal vrij veld
Alarmpauze-functie (HUSH): druk op testknop voor 1 sec
Gedurende deze HUSH-modus wordt ongewenst alarm 10 minuten uitgeschakeld en knippert het LED-lampje om de 10 sec
Long Term Drift-functie – compensatie gevoeligheid
Deze functie past, indien nodig, automatisch de (stof)gevoeligheid van de rookmelder aan tijdens bedrijf.
Geoptimaliseerde activeringsprocedure – 3-tonig geluidssignaal
Vervuilingsindicatie: 3x piepsignaal elke 40 sec
Foutmelding batterij: 1x piepsignaal elke 40 sec
Stand-by indicatie: LED knippert elke 320 sec
Certificering: KRIWAN/ANPI EN-14604, RED, CE, VdS3131/vfdb 14-01, toepassing volgens DIN14676, VdS3515
Gewicht: 90 gram – kleur wit - afmeting Ø 80 mm, hoogte 48 mm - IP30
Montage: geleverd incl. schroeven/pluggen en BST dubbelzijdige kleefstrip
Verpakking: per stuk in gift-box met euro-loch, 72 stuks per omdoos
EAN-code: 8 713686 00 2405
Optioneel verkrijgbaar: afstandsbediening ASD-RRC
Garantie: 5 jaar op rookmelder en batterij bij correct onderhoud volgens de gebruiksaanwijzing

Rookmelders met dezelfde code doorverbonden reageren op elkaar. Als 1 melder (Master) in alarm of testmodus gaat, zullen de andere rookmelders (Slave) op dezelfde modus reageren. De Master-rookmelder geeft geluids- en lichtsignalen. De Slave-rookmelders in dat geval alleen geluidssignalen. Het alarmsignaal van de Master-rookmelder is een luid pulserend geluid, waar de Slave melders een slepend geluid laten klinken.